



De beschikbare voorraad wordt als volgt berekend, steeds voor posten en orderregels die een **locatiecode** hebben die binnen het filter valt van de **Core-Suite Product Set** (Voorraadlocatie filter).

Present Stock

Totaal aantal in artikelposten in basiseenheden

-/-

Totaal openstaand aantal in verkoopregels, in basiseenheden

-/-

Totaal openstaand aantal in assemblage orders (materiaalregels), in basiseenheden

-/-

Totaal openstaand aantal in transferregels, in basiseenheden

=/=

Beschikbare voorraad per huidige datum.

De beschikbare voorraad wordt omgerekend naar aantallen in **verkoopenheden**. Indien dit aantal kleiner is dan 0, wordt 0 weergegeven, met een beschikbaarheidsdatum die gelijk is aan de werkdatum in BC.

Future stock

Voor elke openstaande inkooporder, openstaande transferorder, assemblage order en productieorder worden de te ontvangen aantallen (in basiseenheden) in de locaties binnen het Voorraadlocatie filter opgeteld bij de **Beschikbare voorraad**, in de volgorde van de **(verwachte) ontvangstdatum/einddatum**.

Dit levert per verwachte ontvangstdatum een nieuwe beschikbare voorraad op. De beschikbare voorraad wordt omgerekend naar aantallen in **verkoopenheden**. Indien dit aantal kleiner is dan 0, wordt 0 weergegeven, met een beschikbaarheidsdatum die gelijk is aan de **verwachte ontvangstdatum** van de **inkooporderregel**, de **ontvangstdatum** van de **transferorderregel** of de **einddatum** van de **assemblage order/productieorder** in BC.

De **(verwachte) ontvangstdatum/einddatum** van de betreffende orderregel wordt daarbij verlengd met de datumformule in het veld **Veiligheidstijd Core-Suite** op de **Locatiekaart**. De veiligheidstijd kan per locatie worden ingesteld.

← Locatie ✎ 📌 + 🗑 ✓ Opgeslagen 🔍

MAIN · Main Warehouse

[Online Map](#) [Resource locaties](#) [Zones](#) [Opslaglocaties](#) [Voorraadboekingsgroepinstellingen](#) [Magazijnwerknemers](#) [Dimensies](#) [Meer opties](#)

Algemeen

Code	MAIN	Als in-transit gebruiken	☐
Naam	Main Warehouse	Veiligheidstijd Core-Suite	3W